

VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO (a prova de tempo e jatos d'água)

NTVO NTAM

- Grau de proteção: IP65
- NBR IEC 60529

CONSTRUÇÃO

- Amperímetro ou voltímetro blindado em caixa de alumínio fundido **copper-free**, aparelhos com bobina eletromagnética (ferro móvel) para corrente alternada ou contínua, contendo botão de acerto para ajuste a zero. Para instrumentos de uso industrial precisão 1,5 % consumo próprio 1,5 VA (amperímetro) e 2,5 VA (voltímetro) ensaio de isolamento 2000V.
- Visor de vidro plano temperado resistente a choque térmico e impacto e junta de vedação em neoprene.
- Tampa fixada ao copo através de parafusos e arruelas de **aço inox AISI 304**.



pela sua excelente resistência à corrosão química, mecânica e exposição solar, prolongando a vida útil do produto (detalhes na página 16).

ACABAMENTO

- Revestimento anticorrosivo **REVESTEEL®** na cor cinza texturizado, caracterizado

APLICAÇÃO

- Indicada para ambientes que contenham umidade, gases e vapores não inflamáveis.

Produto	Código	Escala	Ø Rosca BH	Dimensões (mm)					Peso (kg)	Volume (dm³)
				A	B	C	D	E		
Voltímetro (V)										
	NTVO030T01N	0-30	3/4"	190	160	140	165	130	2,98	4,25
	NTVO050T01N	0-50	3/4"	190	160	140	165	130	2,98	4,25
	NTVO100T01N	0-100	3/4"	190	160	140	165	130	2,98	4,25
	NTVO150T01N	0-150	3/4"	190	160	140	165	130	2,98	4,25
	NTVO250T01N	0-250	3/4"	190	160	140	165	130	2,98	4,25
	NTVO300T01N	0-300	3/4"	190	160	140	165	130	2,98	4,25
	NTVO500T01N	0-500	3/4"	190	160	140	165	130	2,98	4,25
	NTVO600T01N	0-600	3/4"	190	160	140	165	130	2,98	4,25
Amperímetro (A)										
	NTAM010T01N	0-10	3/4"	190	160	140	165	130	2,98	4,25
	NTAM020T01N	0-20	3/4"	190	160	140	165	130	2,98	4,25
	NTAM030T01N	0-30	3/4"	190	160	140	165	130	2,98	4,25
	NTAM050T01N	0-50/5	3/4"	190	160	140	165	130	2,98	4,25
	NTAM080T01N	0-80/5	3/4"	190	160	140	165	130	2,98	4,25
	NTAM100T01N	0-100/5	3/4"	190	160	140	165	130	2,98	4,25
	NTAM150T01N	0-150/5	3/4"	190	160	140	165	130	2,98	4,25
	NTAM200T01N	0-200/5	3/4"	190	160	140	165	130	2,98	4,25

- Roscas padrão NPT.
- Com roscas BSP, substituir a letra **N** pela letra **B** na 11ª posição, ex.: NTAM010T01**B**.